

FICHA TÉCNICA

Convertidor eléctrico estático 1200W

P81014



Es un convertidor eléctrico estático que permite alimentar dispositivos eléctricos y electrónicos. Es un equipo clave para adaptar la energía eléctrica a las necesidades específicas de diferentes dispositivos y aplicaciones.

Principales usos:

1. Sirve como fuente de alimentación, para energizar una gran cantidad de dispositivos electrónicos como: ordenadores, telecomunicaciones, electrodomésticos, etc.
2. En conjunto con paneles solares se encargan de transformar la corriente continua (CC) generada por los paneles solares en corriente alterna (CA) para ser utilizada en aplicaciones residenciales.

Características Generales

Potencia	1200W
Capacidad	933 Wh
Peso	14.5 kg
Grado de protección IP	IP20
Alimentación	5.5 A - 120Vac
Puerto tipo cigarrera	12 Vdc - 10 Amp
Puerto USB-A	4 puertos 5 Vdc - 3.4 Amp, potencia máxima 54W
Puerto USB-C	2 puerto 5Vdc - 3Amp, potencia máxima 60W
Cargador inalámbrico	10W
Luz LED	1W

Para cargar equipos

Encender el convertidor eléctrico a través del botón frontal.

Seleccione el puerto de salida requerido por cada equipo a conectar, luego presionar el botón de encendido de cada puerto para que se puedan cargar los equipos.

Los puertos de carga no funcionarán hasta que se encienda cada botón de la sección del puerto a utilizar, en este caso son los botones DC, USB y AC.

! Recomendaciones

Desconectar el equipo cuando este totalmente cargado.

Apagar el equipo cuando no se lo esté usando.

Equipos que se pueden conectar

